



Modell	HD4100	HD4100 ^{plus}
GTIN/EAN	 8 809248 514100	 8 809248 514117
Gehäusefarbe	Schwarz	Schwarz
Tuner	DVB-S2	DVB-S2
Betriebssystem System	RTOS	RTOS
PVR ready	optional	optional
Time Shift	optional	optional
Datei System	NTFS	NTFS
Display	4 Digit	4 Digit
interne HDD	-	-
Uhr im Normal Standby Modus	•	•
Hauptschalter	•	•
Frontbedienung	3 Tasten	3 Tasten
CI Schacht	1	1
Video Format	576i/p 720p 1080i/p	576i/p 720p 1080i/p
CA Kartenleser	1x CONAX	2x CONAX
Maße[B x T x H]	260 x 180 x 54 mm	260 x 180 x 54 mm
Netzwerk Wireless	Optional USB WiFi Adapter mit RT Ralink RT5370	Optional USB WiFi Adapter mit RT Ralink RT5370
LNB Steuerung	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/USALS/SaTCR/OCR	DiSEqC 1.0/1.1/1.2/USALS/SaTCR/OCR
Stromverbrauch	Deep Standby ~0.5 Watt Betrieb ~ 25Watt	Deep Standby ~0.5 Watt Betrieb ~25 Watt
Media Player	DivX, MKV-, MP4-, Videodateien*	DivX, MKV-, MP4-, Videodateien*
Update der S/W (Firmware) über	USB Speichermedium	USB Speichermedium
Funktionen	Blindscan Fastscan YouTube Internet Radio Landkarte Online Wetter Online Wiedergabe von MP3 Bildbetrachter JPG FTP Client, Picasa, Flickr Spektrum Analyzer	Blindscan Fastscan YouTube Internet Radio Landkarte Online Wetter Online Wiedergabe von MP3 Bildbetrachter JPG FTP Client, Picasa, Flickr Spektrum Analyzer
Ein-/Ausgänge	LNB IN LNB LOOP USB 2.0 port (Rückseite) HDMI Ausgang 1.3a S/PDIF- Optisch RCA Video / Audio LAN RJ45 RS232C 9 Pin D-Sub	LNB IN LNB LOOP USB 2.0 port (Rückseite) HDMI Ausgang 1.3a S/PDIF- Optisch RCA Video / Audio LAN RJ45 RS232C 9 Pin D-Sub
Legende : "•"vorhanden "-" nicht vorhanden Technische Verbesserungen, Änderungen im Design und Irrtümer vorbehalten.		